



## AirLancer ON-360ag

Dual Band WLAN-Rundstrahlantenne mit 360°-Abstrahlwinkel und 1x1 MIMO

Die wetterfeste LANCOM Rundstrahlantenne AirLancer ON-360ag bietet die Möglichkeit, effektiv eine große Fläche mit WLAN auszuleuchten. Zentral montiert eignet sie sich optimal für eine 360°-Abdeckung in einfachen WLAN-Szenarien.

- WLAN-Rundstrahlantenne mit 360°-Abstrahlcharakteristik und +6,5 dBi (2,4 GHz) bzw. +6 dBi Gewinn (5 GHz)
- 1x1 MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in einfachen Szenarien
- Montagesatz, Kabel und Adapter inklusive
- Anschluss von LANCOM Indoor Access Points über den Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ

# AirLancer ON-360ag

Technische Daten	
Frequenzbereich	2400 Mhz - 2500 Mhz und 4900 Mhz - 5900 Mhz
Impedanz	50 Ohm
Polarisation	vertikal
Gewinn	6,5 dBi @ 2,4Ghz und 6 dBi @ 5Ghz
-3dB Abstrahlwinkel horizontal	360°
-3dB Abstrahlwinkel vertikal	Siehe Pattern
VSWR	typ. 1.5:1 - max. 2.0:1
Mechanische Daten	
Anschluss	1x N-Buchse mit 1m N-Stecker zu N-Stecker Kabel
Größe	410 x 22mm (Länge x Durchmesser)
Gewicht	0,97 kg
Gehäusematerial	Kunststoff ASA und Aluminium
Farbe	Weiß
Betriebstemperatur	-20° bis 65°C
Artikel	
Empfohlener Verwendungszweck	Hotspot / Platzausleuchtung
Montagematerial	Mount für Wand- und Mastmontage inklusive
Support	
Garantie	2 Jahre Support
Geeignetes Zubehör	
Antennenkabel	AirLancer Cable NJ-NP 3m, Art.-Nr. 61230, AirLancer Cable NJ-NP 6m, Art.-Nr. 61231, AirLancer Cable NJ-NP 9m, Art.-Nr. 61232
Adapter	AirLancer AN-RPSMA-NJ Adapter zum Anschluss von ON Antennen an LANCOM Indoor Access Points und IAPs, Art.-Nr. 61259
Überspannungsschutz (Antennenkabel)	AirLancer SN-ANT Überspannungsschutz, wird zwischen Antenne und Access Point geschaltet, 2,4 und 5 GHz, Art.-Nr. 61258
Empfohlen für folgende LANCOM Geräte	
Outdoor	Alle LANCOM OAPs der Reihen 32x und 8xx
Indoor	Alle LANCOM Indoor Access Points und IAPs via separat erhältlichem Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ*
*) Hinweis	Es wird ein Adapter pro Antennenanschluss benötigt
Artikelnummer(n)	
AirLancer ON-360ag	61209

# AirLancer ON-360ag

